

urovo

P8100FP

ПЛАНШЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА С БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ

Экран размером 8" с высоким разрешением
Встроенный 1D/2D модуль сканирования
Двойной динамик, улучшенный стереозвук, шумоподавление
Сменный аккумулятор 8400 мАч, поддержка Quick Charge 3.0,
длительное время работы
Рейтинг IP54, устойчив к падению с высоты 1.5 метра
Сканер отпечатка пальца (FAP20)





ЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СВОЕМ КЛАССЕ

Планшет UROVO P8100FP комплектуется 8-ми ядерным процессором, оперативной памятью в 4 ГБ, встроенной памятью в 64 ГБ и ОС Android 9.0. Данные параметры планшета позволяют поддерживать высокую производительность при работе с устройством.



РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Планшет оснащен модулями 1D/2D, которые позволяют считывать большинство линейных и двумерных кодов. Модуль NFC позволяет работать в режиме эмуляции карт и режиме P2P.



БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Встроенный датчик отпечатка пальца, соответствующий требованиям FAR20. Современный подход к обеспечению информационной безопасности предприятия.



БЕСШОВНЫЙ Wi-Fi РОУМИНГ

Специально оптимизированная опция коммуникации по Wi-Fi и возможности бесшовного роуминга позволяют существенно снизить задерживание передачи сигнала по сети.



ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

P8100FP оснащен батареей емкостью 8400 мАч, которая позволяет работать до 10 часов без дополнительной подзарядки.

СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ



datamobile



клеверенс



Батарея

3.8 V / 8400 мАч

Камера

Тыловая 13 Мп, вспышка.
Фронтальная - 5 Мп

Сканер

возможность сканирования
1D и 2D штрих-кодов

Экран

8.0", емкостной TFT LCD HD,
разрешение 1920 x 1200

Биометрический модуль

профессиональный сканер
отпечатка пальца

253.8мм

146мм



16,5мм



Аккумуляторная батарея

4.4 В / 8400 мАч



Защитный чехол



Ремешок на руку



Защитный чехол



Зарядная станция

1 слот для планшета + 1 слот для АКБ



Крепление на стену



Коммуникационная мини-подставка

1 слот для питания планшета + передача данных Ethernet



Крепление для погрузчика

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель	UROVO P8100FP
Операционная система	Android 9.0
Процессор	Восьмиядерный SD450, 1.8 ГГц
Память	RAM: 4 ГБ ROM: 64 ГБ
Экран	8.0" TFT экран. Разрешение 1920 x 800. Ёмкостный сенсорный экран: поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами
Аудио	Стереосистема (2 стерео динамика), сдвоенный микрофон с подавлением шума, поддержка наушников
Слоты расширения	Nano-SIM x 2 / PSAM x 1 Micro SD карта (до 256 ГБ)
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись на экране, установка независимого метода ввода
Интерфейсы	USB Type-C, POGO PIN
Датчик отпечатка пальцев	Сертификаты FBI PIV, FBT, FAP 20 Поддерживаемые форматы: RAW, BMP, WSQ, ISO19794-4 Поддержка работы под ярким солнечным светом (100 000 люкс)
Датчики	Датчик освещённости, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскопический датчик (опционально)

СБОР ДАННЫХ

Встроенный сканер штрих-кодов	Zebra SE4710 (Soft Decode)
Сканирование	Поддержка сканирования основных 1D и 2D кодов
Камера	Фронтальная камера 5 Мп. Тыловая камера 13 Мп. Вспышка
NFC	Поддержка ISO15693, ISO14443A/B Поддержка MIFARE, FeliCa Режим эмуляции карт, режим P2P, режим чтения Расстояния сбора данных 0-6см (ISO15693), 0-4см (ISO14443A / B)

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WAN ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ГОЛОСА

Диапазон WAN	TD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66) WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev. A BCO (800 МГц) CDMA 1x GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900)
GPS	Поддержка GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LAN

Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Рабочий канал	2.4G, 5G
Тип поддержки 802.1x(EAP)	EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
Бесшовный роуминг	802.11r

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ PAN

Bluetooth	Bluetooth 4.2 + BR/EDR + BLE
-----------	------------------------------

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм	253.8 x 146 x 16.5
Вес, г	728.5
Аккумулятор	3.8 В / 8400 мАч, время зарядки не более 4 часов, Quick Charge 3.0
Кнопки	Боковые кнопки: громкость +/-, кнопка вкл/выкл питания, кнопка сканирования.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20 ~ 60°C
Температура хранения	-40 ~ 70°C
Влажность	5%RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.5 метров
IP-рейтинг	IP54